



FIST-GR2

Универсальная стойка серии FIST

Продукция серии FIST основана на оптоволоконной технологии инфраструктуры сети, разработанной компанией Tyco Electronics.

Стойка GR2 серии FIST представляет собой универсальную металлическую стойку-шкаф, разработанную для размещения оптических пассивных компонентов сети и устанавливаемую в помещениях телефонных станций, в распределительных терминалах или сетях абонентской разводки.

Стойка GR2 используется для монтажа и размещения универсальных соединительных панелей, распределительных пассивных компонентов, предназначенных для сращивания и коммутации оптических волокон, а также вспомогательного оборудования и устройств.

Стойка обладает следующими свойствами:

- Глубина и ширина разработана по стандартам ETSI
- Возможно создание любых конфигураций при помощи различных сочетаний основного каркаса и боковых каналов стойки
- Для монтажа панелей на задней стенке стойки предусмотрено крепление кронштейнов профиля ETSI при помощи специальных фиксирующих

- гаек, что обеспечивает простой доступ к фронтальной части при монтаже
- Система горизонтальной и вертикальной организации патчкордов (HPM и VPM) функционально предназначена для хранения их эксплуатационного запаса
- Горизонтальная и вертикальная организация хранения запаса (HPS и VPS) позволяет оптимизировать размещение патчкордов между панелями, элементами оборудования или смежными стойками
- Предусмотрено устройство контроля допустимого радиуса изгиба оптического волокна
- Возможно структурное распределение и разводка элементов кабеля в стойке
- Широкий спектр функций:
 - Возможность установки элементов крепления кабеля в любой части (вверху/внизу) бокового канала

- Универсальные кронштейны адаптированы для монтажа оптических панелей 19"
- Крепежные кронштейны разработаны для установки любых дополнительных элементов оборудования
- Удобство доступа к кабелю, пигтейлам и патчкордам во время монтажа, эксплуатации и при возможной ре-конфигурации
- Простая адаптация к любому дизайну проекта при помощи изменений конфигурации стойки, оптических панелей и направлений выкладки пигтейлов и патчкордов
- Различные способы монтажа
 - к стене: отдельно или с другой стойкой
 - к боковой части другой стойки

Размеры и емкость стойки

Обозначение	Размеры			Емкость	
	высота мм	ширина мм	глубина мм	блоки (ETSI)**	панели FIST***
FIST-GR2-1	1800	*	300	64-8 = 56	11
FIST-GR2-2	2200	*	300	80-8 = 72	14

* Ширина стойки зависит от конфигурации – см. информацию для заказа.

** Основной канал стойки рассчитан на 8 стандартных блоков ETSI.

*** Стандартные панели FIST, FIST-POM и FIST-CEMT с крышкой рассчитаны на 5 стандартных блоков ETSI; FIST- HPM и FIST- HPS рассчитаны на 7 стандартных блоков ETSI. (Покрытие и покраска стойки согласно RAL-7035)

Информация для заказа

FIST-GR2 - XX - XX

Высота

- 1 1.8 м
- 2 2.2 м

Ширина

- 6 600 мм
- 7 750 мм (600+150)
- A 750 мм (150+600)
- 8 900 мм (600+300)
- B 900 мм (300+600)
- 9 900 мм (150+600+150)
- 0 1050 мм (150+600+300)
- C 1050 мм (300+600+150)
- 2 1200 мм (300+600+300)

Двери и панели

- N** без панелей, без дверей
- P** с панелями и дверьми для боковых каналов, без центральной двери
- D** с панелями, дверьми для центрального и боковых каналов, без замков
- L** с панелями, дверьми для центрального и боковых каналов, с замками (номер стандартного ключа 00)
- 1** монтаж боковыми стенками для типа P (без боковых панелей)*
- 2** монтаж боковыми стенками для типа D (без боковых панелей)*
- 3** монтаж боковыми стенками для типа L (без боковых панелей)*

* включая монтажный комплект для крепления боковыми стенками

Тип

- S** самоустанавливающаяся или настенная стойка
- B** стойка с креплением на другую стойку (без боковой панели, с монтажным комплектом)

Детали, дополнительные принадлежности и инструменты

См. информацию по заказам для FIST-GR2 и оптических панелей для сращивания (сплайс-функция) и коммутации (патч-функция).

Тайко Электроникс, логотип TE и FIST являются торговыми марками.

Приведенные здесь сведения, включая иллюстрации, являются достоверными. Однако, пользователи должны независимо оценить пригодность каждого изделия к применению. Tyco Electronics не дает гарантий относительно точности полноты этой информации и не несет никакой ответственности за ее использование. Обязательства компании Tyco Electronics сформулированы в «Стандартных сроках и условиях продажи» для данного изделия, и Tyco Electronics ни при каких обстоятельствах не несет ответственности за любые случайные, косвенные или последующие повреждения, возникающие в связи с продажей, перепродажей, использованием или неправильным применением данного изделия. Спецификации Tyco Electronics могут быть изменены без предварительного сообщения. Кроме того, Tyco Electronics оставляет за собой право без уведомления Покупателя изменять материалы или производство, которые не влияют на соответствие с применяемой спецификацией.

Тайко Электроникс Райхем Н.В.
 Бизнес – центр «Форум»
 ул. Пимоненко 13, корпус 7А/11
 04050, г. Киев, Украина
 Тел.: 380 44 206 22 60
 Факс: 380 44 206 22 62
www.telecomosp.com
www.telecomosp.com.ua
 TC 554/DS/UA/2 07/07

Тайко Электроникс Райхем
 Россия, 127083, Москва,
 ул. Мишина 56, строение 2
 Тел.: 7 495 790 79 02
 Факс: 7 495 721 18 91
www.telecomosp.ru