



FIST-GB2

Универсальный оконечный бокс FIST

FIST - волоконно-оптическая технология инфраструктуры сети.

Универсальный оконечный настенный бокс GB2 обеспечивает защиту от механического воздействия и влияния окружающей среды системы организации волокна FIST, включающей размещение сростков оптических волокон, коммутацию и интеграцию пассивных элементов сети.

Бокс, как правило, монтируется на стену внутри либо снаружи помещения абонента и в уличных шкафах.

Изделие обладает следующими особенностями:

- Бокс состоит из основания и крышки.
 - Степень защиты: IP55
 - На основании бокса имеются вводы и выводы для кабеля, а также профиль UMS (Универсальная монтажная панель), на который монтируются различные сборочные узлы.
 - Имеются комплектующие детали для заделки большинства типов кабелей: модульных, с центральной трубкой, ленточных.
- FIST-GB2 обеспечивает возможность пропуска неразрезанных волокон петель и упорядоченного хранения петель для одной оптической цепи, ленточного и кабельного элемента. Для кабеля с центральным размещением волокон имеется лоток для хранения петель неразрезанного волокна.
 - FIST-GB2 может быть оборудован коммутационной панелью, на которой размещаются:
 - адаптеры для всех стандартных видов соединителей
 - устройства для заделки кевлара (КТУ), обеспечивающих разгрузку при заделке стандартных видов пигтейлов
 - сочетание адаптеров для соединителей и устройств для заделки кевлара
 - организация волокнами может проводиться в одной оптической цепи либо в одном оптическом элементе

Как заказать данное изделие

1 Закажите один из Специализированных комплектов

Специализированные комплекты были разработаны для облегчения выбора и заказа изделия. Эти комплекты включают все необходимые компоненты для конкретного применения и определенного количества волокон. Более подробную информацию можно найти в Каталоге FIST-GB2.

2 Закажите бокс и комплектующие отдельно.

FIST-GB2- XX - X X

Размер бокса

12 на 12 соединителей
24 на 24 соединителя
36 на 36 соединителей
48 на 48 соединителей

Применение

S Сращивание двух кабелей
T Сращивание кабеля с пигтейлами

Замок внешней крышки

A Отсутствует (только регулировочные винты)
B Замок и ключ №1 фирмы Tyco Electronics
C Замок фирмы Tyco Electronics с индивидуальным ключом заказчика
D Отсутствует, но есть место под замок фирмы Tyco Electronics
E Замок или место под него определяет потребитель
 (По пунктам C и E консультируйтесь с региональным отделением фирмы Tyco Electronics)

Список комплектующих можно найти в Каталоге FIST-GB2.

Габариты и емкость изделия

	GB2-12	GB2-24	GB2-36	GB2-48					
Габариты	Высота (мм)	387	455	530	600				
	Ширина (мм)	372	372	372	372				
	Глубина (мм)	176	176	176	176				
Сращивание двух кабелей	Волокон	Кассет	Волокон	Кассет	Волокон	Кассет	Волокон	Кассет	
	Одной оптической цепи (кассеты SC)	40	20	48	24	72	36	96	48
	Одного оптического элемента (кассеты SE)	120	10	144	12	216	18	288	24
	Сростки R4/R8	80	10	104	13	152	19	200	25
	Сростки R12	72	6	96	8	144	12	192	16
Сращивание кабеля с пигтейлами с использованием устройств KТУ	Волокон	Кассет	Волокон	Кассет	Волокон	Кассет	Волокон	Кассет	
	Одной оптической цепи (кассеты SC)	16	8	24	12	48	24	72	36
	Сростки R4/R8	32	4	56	7	104	13	152	19
	Сростки R12	24	2	48	4	96	8	144	12
	Сращивание кабеля с пигтейлами и использование коммутационной панели с соединителями	Соединители		Соединители		Соединители		Соединители	
12			24		36		48		

Тайко Электроникс, логотип TE и FIST являются торговыми марками.

Приведенные здесь сведения, включая иллюстрации, являются достоверными. Однако, пользователи должны независимо оценить пригодность каждого изделия к применению. Tyco Electronics не дает гарантий относительно точности полноты этой информации и не несет никакой ответственности за ее использование. Обязательства компании Tyco Electronics сформулированы в «Стандартных сроках и условиях продажи» для данного изделия, и Tyco Electronics ни при каких обстоятельствах не несет ответственности за любые случайные, косвенные или последующие повреждения, возникающие в связи с продажей, перепродажей, использованием или неправильным применением данного изделия. Спецификации Tyco Electronics могут быть изменены без предварительного сообщения. Кроме того, Tyco Electronics оставляет за собой право без уведомления Покупателя изменять материалы или производство, которые не влияют на соответствие с применяемой спецификацией.

Тайко Электроникс Райхем Н.В.
 Бизнес – центр «Форум»
 ул. Пимоненко 13, корпус 7А/11
 04050, г. Киев, Украина
 Тел.: 380 44 206 22 60
 Факс: 380 44 206 22 62
www.telecomosp.com
www.telecomosp.com.ua
 TC 545/DS/UA/2 07/07

Тайко Электроникс Райхем
 Россия, 127083, Москва,
 ул. Мишина 56, строение 2
 Тел.: 7 495 790 79 02
 Факс: 7 495 721 18 91
www.telecomosp.ru