



CWST

Термоусаживаемая ремонтная манжета

- Ремонтная манжета CWST основана на технологии RayFort термоусаживаемых композиционных материалов. Ремонтная манжета CWST подходит для всех типов кабелей, которые не содержатся под избыточным давлением и прокладываются непосредственно в грунт, кабельную канализацию или подвешиваются.
- Предназначена для применения с кабелями с полиэтиленовой и металлической оболочкой, без заполнения или с вазелиновым заполнением.
- Встроенный влагозащитный барьер полностью восстанавливает конструкцию оболочки кабеля.
- Термоплавкий клей обеспечивает постоянное и надежное герметичное соединение с оболочкой кабеля.
- Благодаря высокой устойчивости композиционного материала к растрескиванию, обеспечивается повышенная механическая прочность во время и после монтажа.
- Индикаторы выполнения качественного монтажа: появление черной термоиндикаторной краски, расплавление клея и появление контрольной белой полосы в районе застывания.
- Неограниченный срок хранения.
- Широкий диапазон размеров рассчитан на кабели диаметром от 8 до 200 мм.
- Не ограниченный срок хранения.



Оболочка кабеля, поврежденная экскаватором, просто и быстро ремонтируется



Поврежденный участок кабеля оборачивают манжетой CWST и производят термоусадку при помощи стандартной горелки, применяемой спайщиками

Информация для заказа

Размеры указаны в мм

Маркировка	Макс. диаметр кабеля	Мин. диаметр кабеля	Стандартные длины
CWST 43/8	43	8	1500, 1000, 750, 500, 250
CWST 55/12	55	12	1500, 1000, 750, 500, 250
CWST 75/15	75	15	1500, 1000, 750, 500, 250
CWST 100/25	100	25	1500, 1000, 750, 500, 250
CWST 137/34	137	34	1500, 1000, 750, 500, 250
CWST 125/30	125	30	1500, 1000, 750, 500, 250
CWST 164/42	164	42	1500, 1000, 750, 500, 250
CWST 200/50	200	50	1500, 1000, 750, 500, 250

Тайко Электроникс и логотип ТЕ являются торговыми марками.

Приведенные здесь сведения, включая иллюстрации, являются достоверными. Однако, пользователи должны независимо оценить пригодность каждого изделия к применению. Tyco Electronics не дает гарантий относительно точности полноты этой информации и не несет никакой ответственности за ее использование. Обязательства компании Tyco Electronics сформулированы в «Стандартных сроках и условиях продажи» для данного изделия, и Tyco Electronics ни при каких обстоятельствах не несет ответственности за любые случайные, косвенные или последующие повреждения, возникающие в связи с продажей, перепродажей, использованием или неправильным применением данного изделия. Спецификации Tyco Electronics могут быть изменены без предварительного сообщения. Кроме того, Tyco Electronics оставляет за собой право без уведомления Покупателя изменять материалы или производство, которые не влияют на соответствие с применяемой спецификацией.

Тайко Электроникс Райхем Н.В.

Бизнес – центр «Форум»

ул. Пимоненко 13, корпус 7А/11

04050, г. Киев, Украина

Тел.: 380 44 206 22 60

Факс: 380 44 206 22 62

www.telecomosp.com

www.telecomosp.com.ua

ТС 228/DS/UA/3 07/07

 **Tyco Electronics**

Our commitment. Your advantage.